

Универсальный пульт брелок клонатор дубликатор статического кода на частоте 433 мГц Neonyirry C074

1. Очистка кода:

- Нажмите одновременно и удерживайте кнопки А и В, пока светодиод не моргнет 3 раза. Затем отпустите кнопку В (А продолжайте удерживать) и кратко нажмите 3 раза кнопку В. Светодиод начнет непрерывно быстро моргать.
- Отпустите кнопки. Код очищен. При кратком нажатии любых кнопок, светодиод не будет светиться. Это означает, что код очищен.

2. Программирование кнопок:

- Возьмите в левую руку брелок с которого вы хотите считать код, а в правую брелок-клонатор. Приложите их вплотную друг к другу. Также при плохом сигнале, можно прислонить их нижней частью друг к другу.
- Нажмите и удерживайте на клонаторе кнопку, на которую вы хотите запрограммировать код, при этом светодиод мигнет 2 раза.
- Удерживая кнопку на брелке-клонаторе, нажмите на секунду, нужную кнопку на оригинальном брелке.
- При этом на брелке-клонаторе, быстро замигает светодиод. Это означает, что код захвачен и записан в память.
- Отпустите кнопку на брелке-клоннаторе. Программирование закончена. Для проверки, просто на брелке-клонаторе, нажмите эту кнопку ещё раз, при этом светодиод должен мигать, указывая на излучаемый код, а приёмное устройство должно реагировать, на команду, как и от оригинального пульта.
- Для программирования остальных кнопок, используйте выше описанную процедуру.



Універсальний пульт брелок клонатор дублікатор статичного коду на частоті 433 мГц Neonyirry C074

1. Очищення коду:

- Натисніть одночасно і утримуйте кнопки А та В, доки світлодіод не моргне 3 рази. Потім відпустіть кнопку (А продовжуйте утримувати) і коротко натисніть 3 рази кнопку В. Світлодіод почне безперервно швидко моргати.
- Відпустіть кнопки. Код очищено. При короткому натисканні будь-яких кнопок діод не світиме. Це означає, що код очищено.

2. Програмування кнопок:

- Візьміть у ліву руку брелок з якого ви хочете рахувати код, а в праву брелок-клонатор. Прикладіть їх впритул один до одного. Також при поганому сигналі, можна притулити їх нижньою частиною один до одного.
- Натисніть та утримуйте на клонаторі кнопку, на яку ви хочете запрограмувати код, при цьому світлодіод блимне 2 рази.
- Утримуючи кнопку на брелку-клонаторі, натисніть на секунду, потрібну кнопку на оригінальному брелоку.
- При цьому на брелку-клонаторі швидко заблимає світлодіод. Це означає, що код захоплено та записано в пам'ять.
- Відпустіть кнопку на брелку-клоннаторі. Програмування закінчено. Для перевірки, просто на брелку-клонаторі, натисніть цю кнопку ще раз, при цьому світлодіод повинен блимнати, вказуючи на код, що випромінюється, а приймальний пристрій повинен реагувати, на команду, як і від оригінального пульта.
- Для програмування інших кнопок, використовуйте вищеописану процедуру.

