ІНСТРУКЦІЯ

Електронний міні сейф для ключів

USafe KS-10



Примітки:

- Батарейки 4×AAA не входять до комплекту. Для відкривання сейфу використайте кабель USB з комплекту, вставивиши його у відповідний порт на корпусі. Після цього введіть код за замовчуванням «123456» та натисніть кнопку ОК. Після цього можна встановити батарейки всередину.
- Після того, як сейф було підключено до смартфону, стандартний пароль «123456» більше не працюватиме і потрібно встановити новий в додатку Tuya. Обов'язково запишіть встановлений код, оскільки без нього відкрити сейф буде неможливо.
- Підключення для мережі інтернет потрібне при встановленні нового паролю, для перегляду історії відкриття, видалення девайсу.
- Коли сейф прив'язано до додатку Tuya, то його можна відкрити через додаток всього одним натисканням, але з увімкненим Bluetooth.
- Учасники сімейної групи в додатку будуть повноцінними адміністраторами, які можуть встановити чи змінити пароль, надати доступ іншим людям, переглядати історію тощо. Інші учасники, які отримали доступ за запрошенням в посиланні, зможуть лише відкривати сейф через додаток, без доступу до функціоналу адміністратора.

GADGET PLANET





Реєстрація та робота з додатком «TuyaSmart»

1. Встановіть додаток TuyaSmart.
Відскануйте QR-код на смартфоні, або самостійно скачайте програму з Google Play чи App Store.

2. Реєстрація
1. Якщо у Вас ще немає облікового запису в цьому додатку, виберіть пункт «Реєстрація» та, використовуючи номер телефону або електронну пошту, дотримуйтесь подальших інструкцій для завершення реєстрації.

2. Під час реєстрації, залежно від обраного способу, Ви отримаєте секретний код на пошту або у вигляді СМС повідомлення відповідно. Вам необхідно буде ввести його в програмі, потім придумати пароль від облікового запису і завершити процедуру реєстрації.

Додавання пристрою в додатку

Натисніть «+» в правому верхньому куті екрану. У верхній частині перейдіть в автоматичний пошук пристроїв. Відкрийте сейф ввівши стандартний заводський пароль, після чого він повинен з'явитись у списку знайдених пристроїв. Натисніть на іконку сейфу, після чого почнеться автоматичне з'єднання. По його завершенню, сейф стане доступним у головному меню і Ви зможете перейти до його використання. Обов'язково встановіть новий пароль одразу та запишіть його, оскільки після з'єднання заводський код перестане бути активним.

Встановлення тимчасового паролю

Перейдіть в додаток Tuya Smart. Там натисніть на сейф в головному меню. Далі у верхній частині інтерфейсу натисніть на шестерню, щоб перейти до налаштувань пристрою. У списку оберіть пункт «Керування тимчасовим паролем». У даному пункті будуть доступні 2 варіанти: «Одноразовий пароль» та «Тимчасовий пароль на час».

Одноразовий пароль: дозволяє відкрити сейф за допомогою даного коду лише один раз. Для встановлення натисніть: Додати -> Введіть код -> Введіть назву -> Оберіть період активності паролю.

Тимчасовий пароль на час: дозволяє відкрити сейф за допомогою даного коду безліч разів, але лише в зазначений час і після його закінчення код перестане бути активним. Для встановлення натисніть: Додати -> Введіть код -> Введіть назву -> Оберіть період активності паролю.

Відкриття сейфу через додаток

Увімкніть на смартфоні Bluetooth, щоб він мав з'єднання із сейфом. Для відкривання в додатку є 2 варіанти: Кнопкою в головному меню, або через Динамічний код.

Кнопкою в головному меню: перейдіть в додаток та натисніть на іконку сейфу, щоб перейти до його функціонального інтерфейсу. Після цього на екрані внизу буде відображена іконка ключа, яку потрібно перетягнути з лівого боку екрану на правий, після чого сейф відкриється.

GADGET PLANET

Динамічний код: перейдіть в додаток та натисніть на іконку сейфу, щоб перейти до його функціонального інтерфейсу. У списку оберіть «Динамічний пароль». Після цього з'явиться випадковий тимчасовий код, який можна використовувати протягом вказаного періоду часу.

Відкриття сейфу паролем

Встановивши пароль в додатку можна використовувати його навіть без смартфону поблизу сейфа. Просто введіть його на клавіатурі сейфу та підтвердіть кнопкою «ОК», після чого він відкриється.

Перегляд історії відкривань

Перейдіть в додаток Tuya Smart. Там натисніть на сейф в головному меню. Далі знайдіть у списку пункт «Історія спрацювань». Перед Вами з'явиться вся доступна історія з вказаною датою, часом та способом відкриття, який було застосовано.

Видалення сейфу з додатку

Для видалення сейфу, сам сейф та смартфон мають бути з'єднані між собою, а також телефон повинен бути підключеним до мережі Інтернет. В головному меню натисніть та утримуйте іконку сейфа протягом 3 секунд, після чого з'явиться надпис «Видалити пристрій». Натисніть його і зачекайте, поки завершиться видалення.

Надання спільного доступу до сейфа

Перейдіть в додаток Tuya Smart. Там натисніть на сейф в головному меню. В інтерфейсі функціоналу сейфа натисніть на іконку олівця в верхній частині екрану. Там у списку оберіть пункт «Спільний доступ». Надішліть запрошення потрібній людині використовуючи пошту, на яку зареєстровано її акаунт в додатку Tuya. Вона обов'язково повинна мати існуючий акаунт, щоб отримати доступ до пристрою.

Встановлення сейфа

- Відкрийте сейф. Прикладіть його до стіни у місці, на якому плануєте встановити його.
- Через отвори на задній стінці сейфа зробіть позначки.
- У позначених місцям дрилю просвердліть отвори. Вони повинні бути товщиною відповідною до товщини дюбелів з комплекту (6×30 мм).
- У створені отвори встановіть дюбелі з комплекту.
- Прикладіть сейф отворами до дюбелів і в дюбелі вкрутіть гвинти з комплекту та зафіксуйте сейф на стіні.

Перехід на товар / інструкцію
ID.0167

GADGET PLANET